

助成金交付対象機器リスト（家庭用ブースタ）例

家庭用ブースタの助成金交付対象機器リストの確認方法

助成金交付対象機器リスト【家庭用ブースタ】

型番	メーカー	用途	規格	接続	技術基準適合	助成金交付対象
UBCB35	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	×	○
UBCB40H	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	○	対象外
UBCB40N	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	×	○
UBCB40S	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	×	○
UBCB41	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	×	○
UBCB41-KZ	マスプロ電工	家庭用	DH	F型	×	○
UBCBW35	マスプロ電工	家庭用	SH	F型	○	対象外
UBCBW41	マスプロ電工	家庭用	SH	F型	○	対象外
UBCT30	マスプロ電工	家庭用	なし	F型	○	対象外
UBCTR30	マスプロ電工	家庭用	なし	F型	×	対象外
UBCTRW30	マスプロ電工	家庭用	なし	F型	○	対象外

※上記の機器の見方の機器は例です。

規格：DH、SH、BL、
なし等

接続端子の形状

技術基準適合品：

- ・○は技術基準適合品。
- ・×は技術基準不適合品。
- ×は交換が必須です！
- ・不明は未測定のため
メーカーに確認下さい。

助成金交付対象：

- ・○は交付対象。
- ・対象外は交付されません。

注意：技術基準不適合品であって
も継続販売中や卓上ブースター等の
壁面端子以降の用途機器は助成金
交付対象外となりますが、
技術基準不適合品の場合は
交換が必要になります。

助成金交付対象機器リスト（集合住宅用ブースタ）例

集合住宅用ブースタの助成金交付対象機器リストの確認方法

- ・集合住宅用ブースタの助成金交付対象機器リストの確認方法も基本的には家庭用ブースタと同じですが、【機器収納箱】に設置されている場合は、助成金交付対象とならないブースタがあります。

助成金交付対象機器リスト【集合住宅用ブースタ】

※1: 機器収納箱内に収納している場合は助成対象外
 ※2: 「4月1日以降の販売機器は技術基準適合」

型番	メーカー	用途	規格	接続	技術基準適合	助成金交付対象	<機器収納箱に設置されている場合> 技術基準適合	<機器収納箱に設置されている場合> 助成金交付対象
AV-M30L1	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	× ※1	○ ※1	○	対象外
AV-M30L2	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	× ※1	○ ※1	○	対象外
AV-M30L3	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	× ※1	○ ※1	○	対象外
AV-M30L4S	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外	○	対象外
C30M	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	不明	対象外	不明	対象外
C33L2	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	× ※1	○ ※1	○	対象外
C45M	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	不明	対象外	不明	対象外
C45MS	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外	○	対象外
C47Y1	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	×	○	×	○
C50M	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	不明	対象外	不明	対象外
C50MS	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外	○	対象外
C77WSH1	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外	○	対象外
C77WSH1L	DXアンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外	○	対象外

※上記の機器の見方の機器は例です。



放熱孔の無い六面金属製の収納箱



放熱孔付の金属製の収納箱

・放熱孔の無い六面鋼板製の収納箱に設置されている場合は、機器単体の性能が技術基準不適合品でも遮断減衰量の-15 dBが確保されるため、技術基準適合品○となる機器があり、助成金交付対象外となります。

・放熱孔付の鋼板製の収納箱は遮断減衰量が確保されないため、機器収納箱に設置されているとはみなされません。

このため、工事完了報告写真では、取付の盤、収納箱などの写真が必要になります。

助成金交付対象機器リスト（パッシブ機器）例

パッシブ機器の助成金交付対象機器リストの確認方法

助成金交付対象機器リスト 【分配器】

型番	メーカー	用途	規格	接続	技術基準適合	助成金交付対象
CS-2DHP	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-2DHP2	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-2DHS	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-2DP	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-3D	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-3DHS	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-3DP	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-4D	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-4DHS	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-4DP	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-6D	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外
CS-6DHS	日本アンテナ	集合住宅用	なし	F型	○	対象外

※上記の機器の見方の機器は例です。

規格：DH、SH、BL、
なし等

接続端子の形状

技術基準適合品：

- ・○は技術基準適合品。
 - ・×は技術基準不適合品。
- ×は交換が必須です！

助成金交付対象：

- ・○は交付対象。
- ・対象外は交付されません。

注意：技術基準不適合品でも継続販売中のパッシブ機器は助成金交付対象外となりますが、技術基準不適合品の場合は交換が必須になります。

改修時使用機器リスト（ブースター／パッシブ機器）例

A-PABのホームページに掲載される改修時使用機器リストに記載されているSHマーク登録機器等の技術基準適合機器へ交換する対策を実施します。

改修時使用機器リスト【家庭用ブースタ】

型番	メーカー	用途	規格	技術基準適合
CU43AS	DXアンテナ	家庭用	なし	○
GC35S	DXアンテナ	家庭用	SH	○
GCU433D1S	DXアンテナ	家庭用	SH	○
CBF-K35D	サン電子	家庭用	SH	○
CBF-K41D	サン電子	家庭用	SH	○
CB-K20L-P	サン電子	家庭用	なし	○
HB-KCB23M	サン電子	家庭用	なし	○
HB-U25MC	サン電子	家庭用	DH	○

※上記の機器の見方の機器は例です。

改修時使用機器リスト【分配器】

型番	メーカー	用途	規格	技術基準適合
SC2SPEDW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC2SPFDW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC2SPFW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC3SPEDW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC3SPFDW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC3SPFW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○
SC4SPEDW-P	マスプロ電工	家庭用	SH	○

※上記の機器の見方の機器は例です。

※交換後の機器は、改修時使用機器リストに掲載されている機器の使用の必要があります。